WiFi i DTU Bibliotek, Lyngby - en guide

Hvad er 2,4 og 5GHz?

2,4 og 5 GHz er begge trådløse netværk, men tallene hentyder til hvilken frekvens, der bliver transmitteret ved. Netværket på DTU udsender både 2,4 og 5 GHz signaler, ved hjælp af en protokol, der hedder 802.11ac.

Forskel mellem 2,4 og 5 GHz WiFi:

5 GHz

- Det hurtigste af de to frekvenser bedre download, upload, streaming osv.
- Kortere rækkevidde en estimeret dækning på op til 15m
- Mindre interferens, specielt fra uønskede kilder som fx hotspots
- Kan have problemer med at trænge igennem fysiske forhindringer

2,4 GHz

- Langsommere end 5 GHz, ofte helt ned til 1/10 af hastigheden
- Længere rækkevidde en estimeret dækning på 30m
- Kan have problemer med interferens fra andre trådløse devices fx bluetooth, mobiltelefoner, 3G data, hotspots osv.
- Kan bedre komme igennem/uden om fysiske forhindringer

På biblioteket vil det næsten altid være at foretrække at være på 5 GHz netværket, da det vil give den bedste internetoplevelse. Vi oplevede i vores spørgerunde i biblioteket i efteråret 2016, at de studerende generelt ikke ved hvad 2,4 eller 5 GHz netværk er, og at de i mange tilfælde ikke var tilkoblet 5 GHz.

En idé til hvorfor en person med en 5GHz kompatibel computer, ikke er tilkoblet til 5GHz netværket er; når en person træder ind i biblioteket tilkobles deres device automatisk den første internet kilde den finder, og når de så bevæger sig rundt vil deres device prøve at forblive tilkoblet til samme kilde, selv om der er bedre alternativer til rådighed.

Vi oplevede, at vi kunne hjælpe studerende med at tilkoble sig 5GHz WiFisignalet ved at genstarte deres WiFi. Dette fungerer som en reset funktion, der tvinger computeren til at starte forfra med WiFi, og forbinde til det nærmeste og bedste netværk.

OBS det er ikke nok at frakoble sig og tilkoble sig netværket, der skal slukkes og tændes for WiFi-modtageren selv

Mere hjælp

På de næste sider finder du hjælp til at resette WiFi på forskellige devices, hvordan du tjekker, om du er på 5 GHz og om dit device kan udnytte 5GHz.

Eksempler på reset af WiFi:

Mac - Øverste højre hjørne af skærmen



- 1. Tryk på WiFi symbolet i øverste højre hjørne
- 2. Tryk 'Turn WiFi off' eller 'Sluk WiFi'
- 3. Vent 10 sekunder
- 4. Tænd igen

iPhone - Indstillinger -> WiFi

- 1. Åbn indstillinger
- 2. Åbn Wi-Fi, markeret i rødt på billedet
- 3. Sluk
- 4. Vent 10 sekunder
- 5. Tænd igen



iPhone alternativ – Swipe op fra skærmens bund, WiFi knappen markeret med rød pil.



Windows 10 - Wireless Network Icon

- 1. Tryk på det trådløse netværksikon, markeret som 1, på *billede 1*
- 2. Tryk på WiFi ikonet, markeret som 2, på *billede 1*
- 3. Der skulle nu være et rødt kryds ved markering 1, som på *billede 2*.
- 4. Vent 10 sekunder
- 5. Tryk på wifi knappen, markeret som 2, på *billede 2*, og vent på at netter





ttes igen.

Windows 8

- Tryk på Windows knappen + i, eller bevæg musen op i højre hjørne. Dette vil åbne indstillingsfanen
- 2. Tryk på WiFi symbolet
- 3. Vent 10 sekunder

Windows Update

- 4. Tryk på WiFi symbolet igen, og vent på at nettet genoprettes
- 5. Hvis det ikke virker, gå videre til PC indstillinger, markeret i rød på billedet til højre
- 6. Tryk på wireless/trådløs, og tænd og sluk herefter WiFi, markeret i rødt på billedet nedenunder.

PC settings	Airplane mode
Personalize	Turn this on to stop wireless communication Off
Users	Wireless devices
Notifications	Wi-fi
Search	Bluetooth
Share	on
General	
Privacy	
Devices	
Wireless	
Ease of Access	
Sync your settings	
HomeGroup	



Check om du er på 5GHz netværk

Mac-

1. Hold option knappen nede, og tryk på WiFi ikonet i øverste højre hjørne



2. Det åbner WiFi menuen, men med flere detaljer. Hvilken frekvens du er forbundet til kan findes under 'Channel'

Interface Name: en0 Address: 98:01:a7:90:65:fd Create Diagnostics Report Open Wireless Diagnostics Wi-Fi: Looking for Networks Turn Wi-Fi Off ✓ eduroam ● < Disconnect from eduroam IP Address: 10.16.135.140 Router: 10.16.128.1 Internet: Reachable Security: WPA2 Enterprise BSSID: 00:1c:0e:42:a4:7d Channel: 116 (DFS, 5 GHz, 20 MHz) Country Code: DK RSSI: -52 dBm Noise: -98 dBm Noise: -98 dBm Tx Rate: 36 Mbps PHY Mode: 802.11a ●
Open Wireless Diagnostics Wi-Fi: Looking for Networks Turn Wi-Fi Off ✓ eduroam IP Address: 10.16.135.140 Router: 10.16.128.1 Internet: Reachable Security: WPA2 Enterprise BSSID: 00:1c:0e:42:a4:7d Channel: 116 (DFS, 5 GHz, 20 MHz) Country Code: DK RSSI: -52 dBm Noise: -98 dBm Tx Rate: 36 Mbps PHY Mode: 802.11a device DSE
Wi-Fi: Looking for Networks Turn Wi-Fi Off ✓ eduroam Disconnect from eduroam IP Address: 10.16.135.140 Router: 10.16.128.1 Internet: Reachable Security: WPA2 Enterprise BSSID: 00:1c:0e:42:a4:7d Channel: 116 (DFS, 5 GHz, 20 MHz) Country Code: DK RSSI: -52 dBm Noise: -98 dBm Tx Rate: 36 Mbps PHY Mode: 802.11a device DSE
 ✓ eduroam Disconnect from eduroam IP Address: 10.16.135.140 Router: 10.16.128.1 Internet: Reachable Security: WPA2 Enterprise BSSID: 00:1c:0e:42:a4:7d Channel: 116 (DFS, 5 GHz, 20 MHz) Country Code: DK RSSI: -52 dBm Noise: -98 dBm Tx Rate: 36 Mbps PHY Mode: 802.11a device DSE
device DSE
DTIC dtu dtuguest eksamen IAESTE Join Other Network Create Network

Se om din maskine kan bruge 5GHz netværk

PC

Åbn 'Device Manager' eller 'Enhedshåndtering'

Windows XP, Vista eller 7

- 1. Klik på start
- 2. Klik på Kontrolpanel
- 3. Klik på Enhedshåndtering

Windows 8

- 1. Tryk Windowsknap + x
- 2. Klik på enhedshåndtering

Windows 10

- 1. Tryk på windowsknappen
- 2. Tast 'enhedshåndtering' i søgefeltet, og vælg den rigtige

Find din Network adapter og søg den på nettet, det vil sige om den har adgang til 5 GHz. Ofte kan ældre modeller, eller lavprismodeller fra Acer eller HP, ikke være udstyret med den krævede netværkskort til 5 GHz.

🖳 Device Manager 🔤 🔤 🔤						
File Action View Help						
⊡						
🕀 🖳 Batteries						
🗄 😣 Bluetooth Devices						
🖅 🐨 😼 Computer						
Hindow Disk drives						
En Spinay adapters						
🖅 🖾 Human Interface Devices						
🗉 🚍 IDE ATA/ATAPI controllers						
🗉 🥁 IEEE 1394 Bus host controllers						
🗉 🥩 Imaging devices						
🗄 🛬 Keyboards						
Handlems						
Honicors Monicors Monicors						
I 1394 Net Adapter						
Intel(R) 82567LM Gigabit						
i 🕮 Intel(R) WiFi Link 5300 AGN						

Mac

- 1. Tryk på Apple ikonet i øverste venstre hjørne
- 2. Vælg 'About this mac'/'om denne mac'
- 3. Vælg Systemrapport
- 4. I venstre side, naviger til Netværk, og vælg herefter Wi-Fi
- 5. Find feltet 'supported PHY modes'
- 6. Hvis det ligner dette er det i orden: Supported PHY Modes: 802.11 a/b/g/n/ac
- 7. Hvis der ikke er a/n/ac inkluderet kan Mac'en ikke komme på 5GHz

Click the Apple icon.

Finder

File

Edit

Det er i meget få tilfælde at en Mac ikke har adgang til 5GHz, og det vil ofte være i de 5+ år gamle modeller.

	Ma	cBook Pro
Printers	Printers Software Versions:	
SAS	CoreWLAN: 11.0 (120	0.25.1)
SATA/SATA Express	CoreWLANKit: 12.0 (1200.25.1) Menu Extra: 12.0 (1200.33)	
SDI		
System Information: 12.0 (1200.3)		00.3)
Storage	1080211 Family: 12.0 (120	00.12.2)
Thunderbolt	Diagnostics: 7.0 (700.	5)
USB AirPort Utility: 6.3.7 (63		37.5)
Network	Interfaces:	
Firewall	Card Type:	AirPort Extreme (0x14E4, 0x133)
Locations	Firmware Version:	Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.171.10.1a16)
Volumes	MAC Address:	98:01:a7:90:65:fd
WWAN	Locale:	ETSI
W/:_E:	Country Code:	DK
Supported PHY Modes:		802.11 a/b/g/n/ac
▼ Software Supported Channels:		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 1C
Accessibility		104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161
Applications	Wake On Wireless:	Supported
Components	AirDrop:	Supported
Developer	AirDrop Channel:	44 Guaranteed
Dischlad Saftware	Auto Unlock:	Supported
Disabled Software	Current Network Information:	Connected
Extensions	Current Network Information:	

anelb/labi DTU Bibliotek November 2016